

# XT501 & X3300W MK2

## 發光器 工程模式 設定

設定時 LED 顏色代表：

● 紅色 LED 代表, 選擇設定模式 (Mode) 1, 2, 3

● 綠色 LED 代表, 在模式下, 選擇功能

例:

● ● = 紅色 LED 閃 2 次, 代表 模式 2 “MODE2”

● ● ● = 綠色 LED 閃 3 次, 代表 功能 3 “Parameter 3”

### 設定模式 mode (紅色 LED)

LED 顏色	閃爍次數	模式名稱	模式內的功能
紅色 LED	●	調整亮度模式	可調整 4 種亮度準位, 高亮到低亮度
紅色 LED	● ●	省電模式	3 種模式, 無自動關機, 自動關機, 3D 移動偵測
紅色 LED	● ● ●	離開設定	

### Adjust parameter (Green)

模式 \ 功能	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●
亮度調整	省電亮度	低量	中亮	高亮 (出廠設定)
省電模式	無自動關機, 低電源關機, 移動偵測	自動關機, 低電源關機, 移動偵測 (出廠設定)	使用移動偵測- 自動開關機, 低電源關機	-

3D 移動偵測: 30 秒沒有移動, 進入睡眠, 移動時會自動回復正常工作

APO 開啟 (功能 2): 30 分沒有射擊, 自動關機

低電源關機: 當電池電源過低時, 自動關機, 保護充電電池, 避免過放

